

Tlačítko Talk

Stisknete a podržíte tlačítko pro uskutečnění hovoru s ostatními. Do mikrofonu mluvíte ze vzdálenosti cca 5 cm. Poté uvolníte tlačítko. Nelze poslouchat ostatní při stisknutém tlačítku hovoru.

Pozn. Obě stanice musí být naladěny na stejný kanál.

Tlačítko Call

Stiskem prozvoníte ostatní stanice naladěné na stejném kanále.



Tlačítko Up/Down

Stiskem upravíte nastavení hlasitosti. V režimu nastavení slouží ke změně kanálu.

Tlačítko Mode/Power

Stiskem a podržením vyslačky zapnete / vypnete. Stiskem vstoupíte do režimu nastavení pro změnu kanálu. Číslo kanálu bliká. Tlačítka Up/Down zvolíte kanál.



Baterie a nabíjení



POZNÁMKA: Nadměrná hlasitost ve sluchátkách může vést ke ztrátě sluchu

Baterie

Instalace nebo výměna baterií:

1. Odstraňte klip na opasek
2. Odstraňte kryt baterií
3. Vložte dodané tři AA dobíjecí baterie nebo alkalické baterie. Umístěte baterie podle označení polarity.
4. Umístěte zpět kryt klipu na opasek.

- Nepokoušejte se nabíjet alkalické baterie.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (zinku/niklové) nebo dobíjecí (Ni-Cd, Ni-MH, atd.) baterie dohromady.
- Nepoužívejte zařízení, je-li zprava nabíjeno.

Maximální / minimální provozní rozsah: -20°C až +45°C.

Upozornění - Nebezpečí požáru nebo výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použijte baterie zikvidujte podle pokynů

Používejte pouze dodané dobíjecí baterie a nabíječku pro nabíjení vaší vyslačky Cobra microTALK.

Maximum SAR values: 0.637 W/kg for FM, 2.94 W/kg (Body+Worn).



LCD displej

Číslo kanálu

V pohotovostním režimu nastavení je zobrazeno číslo kanálu (1-9).

Při nastavení hlasitosti ukazuje aktuální úroveň (1-9).



Ikona příjmu

Zobrazena při příjmu signálu.

Ikona vysílání

Zobrazena při vysílání.

Ikona stavu baterie

Bliká, je-li baterie téměř vybitá. Vaše vyslačka microTALK® disponuje unikátním okruhem pro prodloužení životnosti baterie. Nedojde-li během 10 vteřin k žádnému přenosu signálu, vyslačka je automaticky přepnuta do úsporného režimu. Funkce nemá vliv na příjem signálu.

Indikace kanálu/hlasitosti

"CH" je zobrazeno v pohotovostním režimu nebo v režimu volby kanálu.

"LE" je zobrazeno při úpravě hlasitosti

We Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA declare under our sole responsibility that the product: Private Mobile Radio (PMR 446) Walkie Talkie Two-way Radio

Model: AM 245

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Health (Article 3.1(a)): EN 50566:2013

Safety (Article 3.1(a)): EN 60950-1:2006/A2:2013

EMC (Article 3.1(b)): EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spectrum (Article 3.2): EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

This product complies with Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies and is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The radio will not comply with the standard at voltage below 3.4V.

CE 0168

Berkeley Lake, GA, USA 01/10/2016
Bernard Auyang
CEO

Warranty & Customer Service

For warranty and customer service information, please go to:

www.cobrapmr.com

For use in EU countries, subject to local laws and regulations.

CEEL™ is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA.

Snake design and microTALK® are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA.

©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA 30071 USA



Sada vysílaček

AM245

KEM-ML38104